



Basic features

Aplicação	Detecção de objetos
Certificação/conformidade	CE cULus WEEE UKCA
Escopo de fornecimento	Porca M18x1 (2x)
Norma básica	IEC 60947-5-2
Princípio de funcionamento	Sensor indutivo

Display/Operation

índicador de funcionamento	sim
indicação da tensão de serviço	sim

Electrical connection

Conexão	M12x1-Macho, 3-polos, A-codificado
Protegido contra a possibilidade de inversão	sim
Protegido contra inversão de polaridade	sim
Proteção contra curto-circuito	sim
Versão elétrica	3 fios

Electrical data

Capacidade de carga máx. em Ue	1 µF
Categoria de aplicação	CC-13
Corrente de curto-círcuito para dimensionamento	100 A
Corrente em vazio lo máx., atenuada	8.5 mA
Corrente em vazio lo máx., não atenuada	5 mA
Corrente operacional de dimensionamento le	100 mA
Frequência de comutação	300 Hz
Menor corrente operacional Im	0 mA
Ondulação residual máx. (% de Ue)	15 %
Queda de tensão estática, máx.	1.3 V
Resistência de saída Ra	open drain
Retardo da prontidão tv, máx.	50 ms
Tensão de isolamento para dimensionamento Ui	75 V DC
Tensão de serviço UB	10..30 VDC
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC	24 V

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
EN 60068-2-27, choque	Meio seno, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibração	55 Hz, amplitude 1 mm, 3x30 min
Grau de sujeira	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	1410 a
-------------	--------

Sensores indutivos
BES M18ZE-PSC80B-S04G
Código de pedido: BES060P

BALLUFF

Interface

Saída de comutação	PNP contato normalmente aberto (NA)
---------------------------	--

Material

Material do invólucro	Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC
Superfície ativa, material	PBT

Mechanical data

Comprimento de fixação	29 mm
Dimensão construtiva	M18x1
Dimensões	Ø 18 x 45 mm
Instalação	de montagem faceada
Torque de aperto, máx.	10 Nm

Range/Distance

Desvio de temperatura, máx. (% de Sr)	10 %
Distância de comutação nominal Sn	8 mm
Distância de comutação segura Sa	6.4 mm
Distância real de comutação Sr, tolerância	10 %
Histerese H máx. (% de Sr)	15 %
Indicador da distância de comutação	■■
Precisão de repetibilidade, máx. (% de Sr)	5 %

Remarks

Após eliminar a sobrecarga, o sensor está novamente apto para o funcionamento.

Find the installation instructions for inductive sensors in the download area of the sensor on the homepage.

Status LED:

Off: No supply voltage or sensor defective

Green: Sensor ready, supply voltage applied

Yellow: Target detected

Red: Error detected: short circuit

undervoltage < 5-8 VDC

overtemperature or overload

Error condition is only displayed in damped state

Effective operating distance Sr: Lower tolerance limit can be -12.5% in exceptional cases.

Informações aprofundadas sobre MTTF ou B10d, confira o certificado MTTF / B10d

As informações sobre o valor MTTF/B10d não representam nenhuma afirmação obrigatória sobre a qualidade e/ou a vida útil; trata-se somente de valores de experiência sem qualquer caráter vinculativo. O prazo de prescrição das reivindicações de garantia tampouco é estendido ou influenciado de nenhuma maneira por esta informação sobre o valor.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

